



FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI CO Detector White

SMART+ WIFI CO Detector | Détecteur de monoxyde de carbone SMART+ WIFI



Zones d'application

- Maison intelligente - Intérieur

Avantages du produit

- La fonction triple alarme comprend une puissante alarme sonore (>85 dB), des voyants d'avertissement rouges clignotants et une notification push via des applications pour maison intelligente
- Technologie électrochimique avancée de détection de monoxyde de carbone, sensibilité de l'alarme à partir de 50 ppm
- Effectue un auto-test régulier, vérifie l'état de la pile, la connexion WIFI et signale immédiatement les problèmes
- Longue durée de vie de la pile (>5 ans de durée de fonctionnement) et facile à remplacer (2x AA)
- Connectées à d'autres produits intelligents, les alarmes peuvent être rendues encore plus reconnaissables
- Toujours informé des dangers dans la maison intelligente, même lorsque vous n'êtes pas à la maison
- Installation facile grâce à une conception sans fil et très compacte

Caractéristiques du produit


- Certifié selon la norme EN 50291
- Compatible avec Google Assistant
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|------------------|-----|
| Tension nominale | 3 V |
|------------------|-----|

DIMENSIONS ET POIDS



| | |
|--|----------|
| Poids du produit | 149,5 g |
| Longueur | 85,00 mm |
| Largeur | 27,30 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 27.30 mm |
| Hauteur | 85,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 85.00 mm |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| | |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau de corps | Plastique |

CAPACITÉS

| | |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

BATTERIE

| | |
|------------------|----|
| Type de batterie | AA |
|------------------|----|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|----------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Classe de protection | III |
| Type de protection | IP20 |






ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pile incluse (2x AA)
- Vis et chevilles incluses comme matériel de montage

Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document |
|---|--|-------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | WIFI CO DETECTOR |
|  | Informations légales | Safety insert G11222349 |
|  | Déclarations de conformité | SMART WIFI CO DETECTOR |
|  | Déclarations de conformité UKCA | SMART WIFI CO DETECTOR |
|  | EU Data Act | SMART WiFi Sensors |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854418136 | Etui carton fermé 1 | 33 mm x 112 mm x 112 mm | 172.00 g | 0.41 dm ³ |
| 4099854418143 | Carton de regroupement 4 | 236 mm x 123 mm x 83 mm | 884.00 g | 2.41 dm ³ |
| 4099854418150 | Carton de regroupement 48 | 500 mm x 395 mm x 190 mm | 11381.00 g | 37.53 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.